

## Handsender im UHF-Bereich

### Leistungsmerkmale

Auswechselbarer Mikrofonkopf;  
Robustes Gehäuse, Farbe: schwarz;  
Hinterleuchtetes Display;  
Einfache Bedienung per Jog Dial;  
Durchstimmbare Frequenzen in 5-kHz-Schritten;  
3-stufig einstellbares Low-Cut Filter;  
Mikrofonempfindlichkeit einstellbar in 1-dB-Schritten;  
Schnellwechsel-Akkupack oder Batteriepack;  
Command-Funktion mit Batteriepack B 5000-2 C möglich;  
Lieferumfang ohne Sennheiser Mikrofonkopf und ohne Batterie- / Akkupack

### Technische Daten

HF-Ausgangsleistung: 50 mW (-3 dB);  
Sendefrequenzen: 32 fest eingestellte und 20 variable Frequenzen;  
Frequenzbereich: 830 - 960 MHz;  
Schaltbandbreite: 36 MHz;  
Modulation: Breitband FM;  
Nennhub / Spitzenhub:  $\pm 40$  kHz /  $\pm 56$  kHz;  
Rauschunterdrückungssystem: "HiDyn plus";  
NF-Übertragungsbereich: 60 - 20.000 Hz;  
Geräuschpegelabstand: typ. 114 dB (A)eff;  
T.H.D. = Total Harmonic Distortion: < 0,5%;  
Nebenwellenabstrahlung: < 4 nW;  
Stromversorgung: 1. B 5000-2 (2 x Mignonzellen), 2. BA 5000-2 (Akkupack);  
Betriebszeiten: typ. 8 h mit B 5000-2 oder BA 5000-2;  
Abmessungen: 200 x  $\varnothing$  35,5 mm;  
Gewicht: ca. 300 g;

Fabrikat: Sennheiser / SKM 5200 BK-E