
TR1006/24


Lijntransformatoren

AUDAC

Eigenschappen

- **Overgedimensioneerde kern**
- **6 tot 24W uitgangsvermogen**
- **3 verschillende vermogenaftakkingen**
- **8 Ohm uitgangsimpedantie**





Applicaties

- **Impedantiematching tussen luidsprekers en versterkers**

De AUDAC TR1006/1024 zijn 100V lijntransformatoren welke gebruikt kunnen worden voor impedantiematching tussen luidsprekers en versterkers.

Ze worden gebruikt om lage impedantie luidsprekers te verbinden met 100V PA-installaties De transformatoren beschikken over een overgedimentioneerde kern wat saturatie tot een minnium herleidt en een duidelijk merkbare verbetering geeft aan de geluidsreproductie, in het bijzonder in de lage frequenties.

De TR1006 is een 100V lijntransformator met een maximale vermogen van 6W

Het heeft verschillende vermogensaftakkingen:
- 6 W / 1600 Ohm @100 V
- 3 W / 3300 Ohm @100 V
- 1.5 W / 6600 Ohm @100 V

De TR1024 is ene 100V lijntransformator met een maximale vermogen van 24W

Het heeft verschillende vermogensaftakkingen:

- 24 W / 416 Ohm @100 V
- 12 W / 833 Ohm @100 V
- 6 W / 1600 Ohm @100 V

Beiden beschikken ze over een uitgangsimpedantie van 8 Ohm.

Specificaties

SYSTEEM SPECIFICATIES		
	TR1006	TR1024
Lijntransformator1	6 W / 1600 Ohm	24 W / 416 Ohm
Lijntransformator2	3 W / 3300 Ohm	12 W / 833 Ohm
Lijntransformator3	1.5 W / 6600 Ohm	6 W / 1600 Ohm
Impedantie	8 Ohm	8 Ohm
Normeringen	EN55103-1 EN55103-2 IEC60065	
PRODUCT EIGENSCHAPPEN		
Afmetingen	64 x 36 x 40 mm	TR1006
	52 x 60 x 56 mm	TR1024
Nettogewicht	161g	TR1006
	360g	TR1024
VERZENDING & BESTELLING		
Verzendingsgewicht en volume	161 g - 0.000092 Cbm	TR1006
	360 g - 0.0017 Cbm	TR1024

*AUDAC behoudt het recht om de specificaties aan te passen zonder vermelding: dit is een deel van de politiek om de producten constant te verbeteren.